Standardverfahren zur Fehlerbehebung

P1 - Initialisieren der Steuereinheit („Reset“)

> *Hinweis: Dies ist häufig die Lösung, wenn darüber geklagt wird, dass sich ein eQ Lift nach unten bewegt, aber nicht nach oben. Wenn eine Steuereinheit initialisiert werden muss, ist dies normal. Das System ist so programmiert.*

SCHRITT 1. Halten Sie die Abwärtstaste am Bedienelement gedrückt, um sicherzustellen, dass der eQ lift bis ganz nach unten gefahren wird (unabhängig davon, ob es sich um den vollständig eingefahrenen Endstopp oder eine konfigurierte untere Grenze handelt).

SCHRITT 2. Die Abwärtstaste kurz loslassen

SCHRITT 3. Halten Sie die Abwärtstaste 5 Sekunden lang gedrückt und warten Sie, bis alle Tischbewegungen beendet sind, dann loslassen.

a. Wenn die Initialisierung erfolgreich ist, werden Sie eine leichte Auf- und Abbewegung der Tischbeine sehen.

b. Wenn Sie ein Desk Panel mit Anzeige haben, sollte während dieses Teils des Vorgangs auch E01 angezeigt werden.

P2 - Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen

SCHRITT 1. Netzkabel, das sowohl an die Steuereinheit als auch an die Steckdose angeschlossen ist.

SCHRITT 2. Alle Motorkabel, die sowohl an die Steuereinheit als auch an der Halbsäule angeschlossen sind.

a. Bei einer Standardkonfiguration der Steuereinheit müssen diese in den Kanälen 1 und 2 oder in den Kanälen 1, 2 und 3 (bei einem Tisch mit drei Beinen) angeschlossen sein. Sie dürfen nicht in den Kanälen 1 und 3 oder 2 und 3 angeschlossen werden, es sei denn, auf der Steuereinheit befindet sich eine Konfiguration, die diese Anordnung spezifiziert.

SCHRITT 3. Bedienelement-Kabel, angeschlossen an die Steuereinheit an Port A1 oder A2 (spielt keine Rolle, an welchen)

P3 - Auf Hindernisse prüfen

SCHRITT 1. Schauen Sie unter, über und an den Seiten des eQ Liftes, ob Hindernisse vorhanden sind, die eine Bewegung in beide Richtungen verhindern könnten.